

Vista frontal conectores macho. Contactos traseros para soldar.
Diámetros de conector 10, 12, 14, 16, 18, 20 y 22 mm.

Modelo	
Tensión Servicio	Nº de Pines

10SL-3 A 3	10SL-4 A 2	12S-3 A 2	14S-1 A 3	14S-2 Inst. 4	14S-5 Inst. 5	14S-6 Inst. 6	14S-7 A 3	14S-9 A 2
16S-1 A 7	16S-5 A 3	16S-6 A 3	16S-8 A 5	16-7 A 3	16-9 A 4	16-10 A 3		
18-1 A 10	18-4 D 4	18-5 D 3	18-8 A 8	18-12 A 6	18-19 A 10	18-20 A 5		
				Posiciones alternativas de la chaveta: Posición W Posición X Posición Y Posición Z				
20-9 A 8	20-27 A 14	20-16 A 9	22-14 A 19					

Ejemplos de codificación conector modelo 20-27 (Ø 20mm, 14 contactos)

Código	Descripción
11CONEC6-20-271P	Conector 20-27 Prolongador Macho
11CONEC6-20-271S	Conector 20-27 Prolongador Hembra
11CONEC6-20-272P	Conector 20-27 Panel Macho conector
11CONEC6-20-272S	Conector 20-27 Panel Hembra
11CONEC6-20-276P	Conector 20-27 Ficha Recta Macho
11CONEC6-20-276S	Conector 20-27 Ficha Recta Hembra
Indicar posición alternativa de ranura si fuese necesario (W,X,Y,Z)	

Contactos	⊕	⊖	⦿
Diám.contacto macho (mm)	1,3	2,0	3,2
Intensidad nominal (A)	13	23	46

Tensión de Servicio Máx.	Inst.	A	D
Voltios DC (c. continua)	250	700	1250
Voltios AC (c. alterna)	200	500	900

TIPOS DE CONECTOR



Prolongador Macho (1P)



Base Panel Macho (2P)



Ficha Macho (6P)



Prolongador Hembra (1S)



Base Panel Hembra (2S)



Ficha Hembra (6S)